

智能电饭煲 DEMO 串口数据及配置

	命令词	播 报	通信串口 1 数据
	上电播报音	欢迎使用声达创新智能电饭煲演示 DEMO	
	唤醒词	智能小宝 我在	A5 FA 00 81 01 00 21 FB
	退出唤醒状态	我去休息了	
命令词	开始柴火饭	已开始柴火饭	A5 FA 00 81 02 00 22 FB
	开始快煮饭	已开始快煮饭	A5 FA 00 81 03 00 23 FB
	开始煮粥	已开始煮粥	A5 FA 00 81 04 00 24 FB
	开始煲汤	已开始煲汤	A5 FA 00 81 05 00 25 FB
	开始焖肉	已开始焖肉	A5 FA 00 81 06 00 26 FB
	开始蒸蛋糕	已开始蒸蛋糕	A5 FA 00 81 07 00 27 FB
	开始蒸煮	已开始蒸煮	A5 FA 00 81 08 00 28 FB
	开始煮蹄筋	已开始煮蹄筋	A5 FA 00 81 09 00 29 FB
	开始煮排骨	已开始煮排骨	A5 FA 00 81 0A 00 2A FB
	开始消毒	已开始消毒	A5 FA 00 81 0B 00 2B FB
	开始保温	已开始保温	A5 FA 00 81 0C 00 2C FB
	开始热饭	已开始热饭	A5 FA 00 81 0D 00 2D FB
	取消操作	您确实要放弃当前操作吗	A5 FA 00 81 0E 00 2E FB
	是的	好的操作已取消	A5 FA 00 81 0F 00 2F FB
	定时五分钟	定时五分钟	A5 FA 00 81 10 00 30 FB
	定时十分钟	定时十分钟	A5 FA 00 81 11 00 31 FB
	定时二十分钟	定时二十分钟	A5 FA 00 81 12 00 32 FB
	定时三十分	定时三十分	A5 FA 00 81 13 00 33 FB
	定时四十分	定时四十分	A5 FA 00 81 14 00 34 FB
	定时五十分	定时五十分	A5 FA 00 81 15 00 35 FB
定时六十分	定时六十分	A5 FA 00 81 16 00 36 FB	
定时一小时	定时一小时	A5 FA 00 81 17 00 37 FB	
定时二小时	定时二小时	A5 FA 00 81 18 00 38 FB	

	定时三小时	定时三小时	A5 FA 00 81 19 00 39 FB
	定时四小时	定时四小时	A5 FA 00 81 1A 00 3A FB
	定时五小时	定时五小时	A5 FA 00 81 1B 00 3B FB
	定时六小时	定时六小时	A5 FA 00 81 1C 00 3C FB
	定时七小时	定时七小时	A5 FA 00 81 1D 00 3D FB
	定时八小时	定时八小时	A5 FA 00 81 1E 00 3E FB
	定时九小时	定时九小时	A5 FA 00 81 1F 00 3F FB
	定时十小时	定时十小时	A5 FA 00 81 20 00 40 FB
	定时十一小时	定时十一小时	A5 FA 00 81 21 00 41 FB
	定时十二小时	定时十二小时	A5 FA 00 81 22 00 42 FB
	取消定时	定时已取消	A5 FA 00 81 23 00 43 FB
	大声点	好的，大声点	A5 FA 00 81 24 00 44 FB
	小声点	好的，小声点	A5 FA 00 81 25 00 45 FB

Uart1 为通信使用 IO 口，demo 固件默认波特率为 9600，8bit，可以在 pc 上利用串口工具查看输出的协议。

通信协议数据格式： [header1][header2] [ID] [CMD] [data1][data2][checksum][end]

header1 , header2: 起始字符 A5 FA

ID: 产品 ID, 客户可以自定义, 暂定为 0

CMD: 指令号码 (0x80~0xF0 为 CI1006 向外发数据, 0~0x7F 为外部发命令给 CI, 对 CI 进行控制)

data1 , data2: 指令内容

checksum: header1+header2 +ID+cmd+data0+data1 的累加和

end: 结束字符 FB

注：唤醒词、命令词及通信协议皆可根据客户需求定制。

*** 特别说明：此文件仅供参考，最终解释权归四川声达创新科技有限公司所有。***

声达创新科技，专注语音识别、语音降噪技术。

为语音遥控器（纯语音控制，无按键设计）、全屋中控（酒店、公寓、养老院、办公室场景等）、电子产品（晾衣架、按摩椅、空调、风扇、灯光、汽车电子、电梯等）、医疗设备（制氧机等）等，提供语音识别、无接触式的控制方案。我们为不同客户，提供定制的语音识别解决。

公司网站：SOUNDA.CN

EMAIL：SDCXKJ@SOUNDA.CN

总机（TEL）：0816-2301989

商务咨询：18990172380

技术咨询：18990173320、18981178820、18990174060

样品咨询：18990172532

地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路119号7-2-102

ADD：7-2-102, NO.119 MIAN

XING DONG ROAD, HI-TECH

ZONE, MIANYANG, SICHUAN.

公司公众号：



公司抖音号：



声达创新，专注语音识别
专注语音识别方案。
电话/微信：13320882839。...

使用最新版抖音扫码，加我好友



声达创新

声达创新科技，专注语音识别，语音降噪技术。为语音遥控器（纯语音控制）、全屋中控（酒店、公...

使用最新版抖音扫码，加我好友

